

# A-Z TRADERS

## Vlastní výroba a vývoj v Česku



Rozváděče  
pro fotovoltaiku



Inteligentní  
regulace



Dobíjecí stanice  
pro elektromobily



Zkratovače



Svodiče přepětí



Monitoring

## Spolehlivý dodavatel Pro fotovoltaický průmysl

 A-Z TRADERS

 [www.AZTRADERS.cz](http://www.AZTRADERS.cz)

 [obchod@aztraders.cz](mailto:obchod@aztraders.cz)

 +420 605 457 572

# Rozváděč R-FVE-Z3



R-FVE-Z3

Montáž na zeď. IP40/20. Výstupní rozváděč (u střídače) pro 3F FVE (typicky střídač GoodWe 4 až 10K-ET). Tam, kde není možné využít vybrané okruhy pro zálohu ve stávajícím rozváděči, ale lze využít pouze zásuvky a rezervní jistič pro vybrané spotřebiče. Malý rozměr, možnost »skládat« se s ostatními AC rozváděči vedle sebe nebo pod sebe, čímž je možné je nainstalovat i do prostoru, kde je problém s nedostatkem volného místa.

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)

## POPIS PRODUKTU

AC rozváděč určený pro montáž na zeď, IP40/20 sloužící jako výstupní rozváděč (u střídače) pro třífázové fotovoltaické elektrárny (typicky střídač GoodWe 4 až 10K-ET).

Tam, kde není možné využít vybrané okruhy pro zálohu ve stávajícím rozváděči, ale lze využít pouze zásuvky a rezervní jistič pro vybrané spotřebiče.

Jeho výhodou je malý rozměr, možnost »skládat« se s ostatními AC rozváděči vedle sebe nebo pod sebe, čímž je možné je nainstalovat i do prostoru, kde je problém s nedostatkem volného místa.

V rozváděči je osazen jistič B16/1 pro jistění dvou zásuvek a jedné rezervy pro samostatný spotřebič ze zálohy střídače a proudový chránič typu A.

Vhodné kombinovat s rozváděčem R-FVE-DC1, R-FVE-DC2 pro stejnosměrnou část instalace a rozváděčem R-FVE-M4, jenž je určený pro vstup střídače.

## SOUPIS KOMPONENT

Kod	Výrobce	Produkt	Popis	Počet kusů
280347	EATON	BC-O-1/12-ECO	Rozvodnice NA omítku, průhledné plast. dveře, 1 řada, 12 modulů	1
286521	EATON	PL6-B16/1	Jistič PL6, char B, 1-pólový, Icn=6kA, In=16A	1
112933	EATON	PF6-40/4/003-A	Chránič Ir=250A, typ A, 4-pól, Idn=0.03A, In=40A	1
266876	EATON	Z-SD230-BS	Zásuvka na DIN lištu s clonkami a kolíkem	2